

SL | UPORABNIŠKI PRIROČNIK

TEHNIČNI PODATKI

Model (Multicolor): 00169 (1ks) / 00306 (4ks)
Model (Dimmable): 00167 (1ks) / 00305 (4ks)
Svetlobni tok: 350lm, **Nazivna izhodna moč:** 4,5W, **Vznožek:** GU10
Barvna temperatura (Multicolor): 2700 K – 6500 K
Barvna temperatura (Dimmable): 2700 K
Življenjska doba: 25.000 ur
Dimenzije: 50x50x54 mm
Povezava: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4G
Frekvenčni pas (2,4GHz Wi-Fi): 2412-2472 MHz
Največja energija za radijsko frekvenco (EIRP): 20 dBm

ZA BARVNO RAZLIČICO:

- Največjadelovna zmogljivost izdelka strežur uporabiv privzetem stanju.
- Za osvetlitev priporočamo uporabo privzetega stanja žarnice.

FUNKCIJE IZDELKA



Nastavljiva svetlost
Nastavljiva barvna temperatura
* Velja samo za Multicolor
Različni načini luči

Varčevanje energije
Nočna luč
Časovnik
Odložena izklopa
Pametno upravljanje
Posodobitev strojne programske opreme

POTOPEK NAMESTITVE

1. NAMESTITE ŽARNICE

Namestite žarnico in vklopite napajanje.
Opomba:
1. Pri nameščanju, odstranjevanju ali preverjanju žarnice se prepričajte, da je izklopljeno napajanje.
2. Tega izdelka ne uporabljajte z zatemnilnikom (npr. namizna svetilka z zatemnilnim stikalom), da ne pride do poškodbe izdelka.
3. Žarnice ne uporabljajte v vlažnem okolju.
4. Ne uporabljajte žarnice v ozkem in slabo zračenem senčniku svetilke, ki lahko slabi signal ali povzroči težave z odvajanjem toplote.



2. PRENESITE APLIKACIJO

V App Store poiščite aplikacijo Yeelight ali skenirajte kodo QR in prenesite aplikacijo.

3. UPORABA APLIKACIJE

Odpri aplikacijo in se ravnajte po napotkih.
* Prepričajte se, da je omrežje Wi-Fi na voljo in da imate dostop do interneta.

4. PAMETNO UPRAVLJANJE APPLE HOMEKIT

- Na iPhone ali iPad napravi odpri aplikacijo Home.
- Tapnite na »Add Accessories« (Dodaj dodatke), nato se ravnajte po napotkih v aplikaciji in skenirajte kodo QR na podstavku svetilke ali vnesite 8-mestno številčno namestitveno kodo, ki je navedena nad kodo QR, s čimer zagotovite dostop do aplikacije Apple Home.

* Prepričajte se, da ste povezani v omrežje Wi-Fi (ta izdelek ne podpira omrežja 5G). Za upravljanje pametnega dodatka, združljivega z aplikacijo HomeKit, priporočamo uporabo različice iOS 9.0 ali višje.
Namestitvena koda za aplikacijo HomeKit je navedena na podstavku izdelka, ne izgubite je. Po obnovitvi tovarniških nastavitve boste namestitveno kodo HomeKit ponovno potrebovali za dodajanje dodatka. iPad in iPhone sta blagovni znamki družbe Apple Inc., ki sta registrirani v ZDA in ostalih državah.

OBNOVITEV TOVARNIŠKIH NASTAVITEV

S pritiskom na stikalo petkrat zaporedoma za dve sekundi vklopite in izklopite žarnico. Žarnica (zatemnitvena različica) začne utripati. Po 5 sekundah se samodejno ponastavi. Žarnica (barvna različica) začne preklapljati med različnimi barvami, samodejno se ponastavi in po 5 sekundah zasveti belo. To pomeni, da so tovarniške nastavitve žarnice bile obnovljene.



SVARILO

- Pred uporabo izdelka se prepričajte, da napetost vašega omrežja ustreza zahtevam tega izdelka. Uporaba tega izdelka z napetostjo, ki je ni priporočil proizvajalec, lahko povzroči poškodbe izdelka in nastanek nevarnosti.
- Izdelka ne razstavljajte, ker lahko svetleče diode poškodujejo oči.
- Žarnica se med delovanjem segreva. Žarnice ne uporabljajte dlje časa v zaprtem vznožku. Zagotovite ustrezno zračenje okoli žarnice, da zagotovite odvajanje toplote.
- Optično sevanje tega LED svetlobnega izdelka izpolnjuje »Izjeme in zahteve« standarda IEC 62471-2:2006.
- Samo za notranjo uporabo.
- Pred namestitvijo odklopite dovod energije, da preprečite nevarnost električnega udara.
- Uporabljajte samo v suhem okolju.
- Svetlobni vir tega izdelka so svetleče diode (LED), ki jih ni mogoče zamenjati.
- Ta naprava ni namenjena za uporabo na evakuacijskih poteh ali za zasilno razsvetljavo.
- Za upravljanje te žarnice uporabljajte le upravljalnik, ki je bil dobavljen skupaj z izdelkom ali je naveden v teh napotkih. Če žarnico priključite na standardni zatemnilnik ali upravljanje

SEZNAM NAPAK

Napake	Žarnica po priključitvi na napajanje ne sveti.
	Žarnice neobičajno utripa.
	Žarnica ne sveti barvno.
	Žarnice prek internetne povezave ni mogoče povezati z aplikacijo.
	Napaka, ki vpliva na uporabo ali varnost zaradi poškodovane strukture izdelka (ki je ni povzročil uporabnik)

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU IN RECIKLIRANJU

Vse izdelke s to oznako je treba odstraniti v skladu s predpisi o odstranjevanju električne in elektronske opreme (Smernica 2012/19/EU). Odstranjevanje teh naprav skupaj s komunalnimi odpadki ni dovoljeno. Vse električne in elektronske aparate odstranjujte v skladu s krajevnimi in evropskimi predpisi. Odlagajte jih na določena zbirna mesta z ustreznim dovoljenjem in certificiranjem v skladu s krajevnimi in zakonskimi predpisi. Pravilen način odstranjevanja in recikliranja pomagata zmanjšati vplive na okolje in zdravje ljudi. Dodatne informacije o odstranjevanju lahko dobite pri prodajalcu, pooblaščenem servisnem centru ali lokalnem organu.

IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Quingdao Yeelight Information Technology Co., potrjuje, da je tip opreme 00169 / 00306 / 00167 / 00305 skladen z Direktivo EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://edshop.edsystem.cz/prohlaseni-o-shode/article-28393>



HU | FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

SPECIFIKÁCIÓ

Modell (Multicolor): 00169 (1box) / 00306 (4box)
Modell (Dimmable): 00167 (1box) / 00305 (4box)
Fényáram: 350lm, **Névleges teljesítmény:** 4,5W, **Foglat:** GU10
Színhőmérséklet (Multicolor): 2700 K – 6500 K
Színhőmérséklet (Dimmable): 2700 K
Élettartam: 25.000 óra
Méret: 50x50x54 mm
Csatlakozás: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4G
Az(ok) a frekvenciasáv(ok) (2,4GHz Wi-Fi): 2412-2472 MHz
Frekvenciasávban maximális jelerősség (EIRP): 20 dBm

A KÖVETKEZŐ SZÍNVERZIÓ SZÁMÁRA:

- A termék maximális üzemi teljesítménye a kezdeti állapotban történő használatnak megfelelő.
- A világításhoz javasoljuk az égő kezdő állapotának a használatát.

FUNKCE VÝROBKU



Állítható fényerő
zatemnjavanja, ne bo pravilno delovala.
Különböző fényüzemmódok
* Csupán az Multicolor

Energiamegtakarítás
Éjszakai fény
Időzítő

Késleltetett leállítás
Okos vezérlés
Firmware frissítés

A BESZERELÉS MENETE

1. AZ ÉGŐ TELEPÍTÉSE

- Telepítse az égőt és kapcsolja be a tápellátást.
Megjegyzés:
1. Az égő telepítése, kiszerelese vagy ellenőrzése előtt győződjön meg róla, hogy az égő elektromos tápellátását kikapcsolta.
2. Ezt a terméket ne használja fényerőszabályozóval (pl. fényerőszabályozós asztali lámpában), annak érdekében, hogy a termék ne sérüljön.
3. Az égőt ne használja nedves környezetben.
4. Az égőt ne használja szűk és rosszul szellőző lámpaerőnyőben, amely gyengítheti a jelet vagy gondot okozhat a hőelvezetésénél.

2. TÖLTSE LE AZ ALKALMAZÁST

Az App Store-ban keresse meg a Yeelight alkalmazást vagy olvassa be a QR-kódot, majd töltsse le az alkalmazást.

3. AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA

Nyissa meg az alkalmazást és kövesse az utasításokat.
* Győződjön meg róla, hogy van elérhető Wi-Fi hálózat, és hozzáfér az internethez.

4. OKOS KEZELÉS APPLE HOMEKIT SEGÍTSÉGÉVEL

- Az iPhone-on vagy iPad-on nyissa meg a Home alkalmazást.
- Koppintson az „Add Accessories“ (Tartozék hozzáadása) opcióra, majd kövesse az alkalmazás utasításait, és olvassa be a lámpa alapzatán található QR-kódot vagy adja meg a QR-kód felett feltüntetett 8-jegyű telepítőkódot, ezzel hozzáférést nyer az Apple Home alkalmazáshoz.

A BESZERELÉS MENETE

1. AZ ÉGŐ TELEPÍTÉSE

- Telepítse az égőt és kapcsolja be a tápellátást.
Megjegyzés:
1. Az égő telepítése, kiszerelese vagy ellenőrzése előtt győződjön meg róla, hogy az égő elektromos tápellátását kikapcsolta.
2. Ezt a terméket ne használja fényerőszabályozóval (pl. fényerőszabályozós asztali lámpában), annak érdekében, hogy a termék ne sérüljön.
3. Az égőt ne használja nedves környezetben.
4. Az égőt ne használja szűk és rosszul szellőző lámpaerőnyőben, amely gyengítheti a jelet vagy gondot okozhat a hőelvezetésénél.

2. TÖLTSE LE AZ ALKALMAZÁST

Az App Store-ban keresse meg a Yeelight alkalmazást vagy olvassa be a QR-kódot, majd töltsse le az alkalmazást.

3. AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA

Nyissa meg az alkalmazást és kövesse az utasításokat.
* Győződjön meg róla, hogy van elérhető Wi-Fi hálózat, és hozzáfér az internethez.

4. OKOS KEZELÉS APPLE HOMEKIT SEGÍTSÉGÉVEL

- Az iPhone-on vagy iPad-on nyissa meg a Home alkalmazást.
- Koppintson az „Add Accessories“ (Tartozék hozzáadása) opcióra, majd kövesse az alkalmazás utasításait, és olvassa be a lámpa alapzatán található QR-kódot vagy adja meg a QR-kód felett feltüntetett 8-jegyű telepítőkódot, ezzel hozzáférést nyer az Apple Home alkalmazáshoz.

MEGHIBÁSODÁSOK LISTÁJA

Hibák	Az égő a táplálás bekapcsolása után nem világít.
	Az égő szokatlanul villog.
	Az égő nem világít színesen.
	Az égőt az internethez való csatlakozás ellenére nem kapcsolódik az alkalmazáshoz.
	A használatra vagy a biztonságra a sérült szerkezet (amelyet nem a felhasználó okozott) következtében hatással levő meghibásodás

FIGYELEM

- A termék használatba vétele előtt győződjön meg róla, hogy az elektromos hálózathoz a feszültsége megfelel a termék üzemi feszültségének. A terméknek a javasolt feszültségtől eltérő, más feszültségen történő használata a termék meghibásodását és veszélyes keletkezésének a lehetőségét okozhatja.
- A terméket ne szerelje szét, mert a benne lévő fénydiódák megsérülést okozhatnak.
- Az égő üzemelés közben felmelegszik. Az égőt zárt foglatban ne használja hosszabb időn át. Biztosítsa a rendes szellőzést az égő körül, hogy a hőelvezetés biztosítva legyen.
- Ezen LED fényforrás optikai sugárzása megfelel az IEC 62471-2:2006 számú „Kivételek és követelmények” szabvány előírásainak.
- Kizárólag beltéri használatra.
- Telepítés előtt kapcsolja ki az energiaellátást az elektromos áramütés okozta sérülés megelőzése céljából.
- Csak száraz környezetben használja.
- A termék fényforrását fénykibocsátó diódák (LED) képezik, amelyek nem cserélhetők.
- Ez a készülék nem alkalmas menekülő útvonalak megvilágítására sem vészhelyzeti világításként való használatra.
- Ennek az égőnek a kezelését csupán azzal a kezelő készülékkel végezze, amely a termékkel együtt került szállításra vagy fel van tüntetve a jelen használati útmutatóban. Amennyiben az égőt standard (égőnél használatos) fényerőszabályozóhoz, vagy fényerőszabályozó kezelő készülékhez kapcsolja, az égő nem fog rendszeresen működni.
- Ha az égőt jóval nagyobb súlyú égőre cseréli, ne feledje, hogy a nagyobb súly csökkentheti egyes világítótestek és foglalatok mechanikai stabilitását és megszakíthatja az érintkezést.



MEGSEMISÍTÉSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Az ezzel a jelöléssel ellátott termékeket az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni (2012/19/EU irányelv). Tilos őket a normál háztartási hulladék közé dobni. Minden elektromos és elektronikus berendezést a helyi és európai előírásoknak megfelelően semmisítsen meg, a helyi és európai előírásoknak megfelelő jogosultsággal és tanúsítvánnyal rendelkező gyűjtőhelyen. A megfelelő módon történő megsemmisítés és az újrahasznosítás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásokat. A megsemmisítésre vonatkozó további információkért forduljon az eladóhoz, a hivatalos szervizhez vagy a helyi hivatalokhoz.

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Quingdao Yeelight Information Technology Co., igazolja, hogy a 00169 / 00306 / 00167 / 00305 típusú megfelel a EU irányelveinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <https://edshop.edsystem.cz/prohlaseni-o-shode/article-28393>



Yeelight GU10 Smart Bulb W1 Color
Yeelight GU10 Smart Bulb W1 Dimmable

CZ | Uživatelská příručka
SK | Uživatelská príručka
SL | Navodila za uporabo
HU | Használati útmutató

Dovozce | Doovozca | Uvoznik | Importör
eD System, a.s., Novoveská
1262/95, 7900 Ostrava, Česká
republika, www.edsystem.cz

Výrobce | Výrobca | Proizvajalec | Gyártók
Qingdao Yeelight Information Technology Co., Ltd.
F10-B4, Bldg B, International Innovation Park#1
Keyuanwei Rd, Laoshan | China
Vyrobena v Číně | Vyrobene v Číne
Proizvedeno na Kitajskem | Készült Kína

ID 00169 / 00306 / 00167 / 00305