



Profesionálna farebná laserová tlačiareň

so skvelými možnosťami manipulácie s papierom

HL-L9470CDN



TLAČ

www.brother.sk

Profesionálna farebná laserová tlačiareň

Vytvorte pokročilé pracovné postupy a vysokokvalitné lesklé dokumenty s ľahkosťou. S tlačiarňou je dodávaný toner s vysokou výťažnosťou, ktorý výrazne znižuje výdavky na tlač. Spolu s robustnou konštrukciou a vynikajúcimi možnosťami manipulácie s papierom robí z HL-L9470CDN ideálneho pomocníka tlače pre vaše podnikanie.

HL-L9470CDN



Hlavné vlastnosti:

- Tlač až 40 strán za minútu
- Duplexná tlač až 40 strán za minútu
- 8,76 cm farebný dotykový displej LCD
- NFC (Near-Field Communication) pre bezpečnú autentifikáciu a mobilnú tlač
- 1GB interná pamäť a 8GB externé pamäťové zariadenie
- Vstup papiera 520 listov, rozšíriteľný na 2600 listov
- Priložené tonery¹: 12 000 strán (BK), 9000 strán (CMY)

Jednoducho. Inteligentne. Bez námahy.

HL-L9470CDN je standardne vybavená funkciami Secure Print Plus, Cloud Secure Print a Barcode Print Plus, vďaka ktorým môžete okamžite bezpečne tlačiť a automatizovať pracovné postupy. Integrovať tlačiareň dokážete s popredným softvérom pre správu tlače od iných výrobcov, čím dosiahnete ideálny proces správy tlače.

Flexibilita, ktorá šetrí peniaze

Pre model HL-L9470CDN je k dispozícii široká škála profesionálnych dokončovacích možností pre optimálnu efektivitu. Či už potrebujete poštovú schránku na triedenie vytlačených dokumentov alebo zošívачku na automatické zošívanie dokumentov, tlačiareň sa dá jednoducho transformovať tak, aby pomohla zvýšiť produktivitu podniku.

Zvýšte kapacitu papiera pomocou ďalších zásobníkov, čím transformujete svoju tlačiareň HL-L9470CDN na samostatné stojace zariadenie.

Zabezpečenie od návrhu po tlač

So zmenou pracovných podmienok je bezpečnosť dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Model HL-L9470CDN je vybavený zabezpečením na podnikovej úrovni a podporuje najnovšie bezpečnostné protokoly podľa priemyselných štandardov, aby boli vaše údaje v bezpečí. Zariadenie môžete ďalej chrániť nastavením overovania používateľov, pri ktorom je prístup k určitým nastaveniam a funkciám obmedzený na oprávnených používateľov alebo skupiny.

Vysoká kvalita a výkon

Naša najpokročilejšia technológia farebnej tlače zaručuje, že urobíte správny dojem, keď je to dôležité, so živými, profesionálnymi farebnými výtlačkami. Robustná konštrukcia a komponenty s dlhou životnosťou poskytujú istotu, že vaše zariadenie bude fungovať bez prerušenia.

Služby, ktoré sa o všetko postarajú

HL-L9470CDN poskytuje vynikajúcu hodnotu s nízkymi celkovými nákladmi na vlastníctvo (TCO) a konkurencieschopnými nákladmi na stránku (CPP). Nechajte nás postarať sa o vaše tlačové potreby s viacerými možnosťami Správy tlačových služieb (MPS), ktoré ponúkajú automatizované dopĺňanie spotrebného materiálu a služby opravy porúch, čím sa skracujú prestoje a maximalizuje produktivita.

Riešenia
pripravené
k použitiu

Jednoduchá tlač zabezpečených dokumentov

Secure Print Plus vám umožňuje bezpečnú tlač dôverných obchodných dokumentov, pričom sa bezproblémovo integruje so zabudovanou čítačkou kariet a poskytuje riešenie na uvoľnenie tlačovej úlohy s minimálnou manipuláciou. Vaše citlivé dokumenty sa vytlačia až vtedy, keď ste pripravení ich vyzdvihnúť z tlačiarne. Dokumenty si môžu vyzdvihnúť len oprávnení zamestnanci.

Cloud Secure Print je praktická vstavaná funkcia, ktorá umožňuje jednoducho odosielať dokumenty na tlač, keď ste mimo domova alebo kancelárie. Vzdialene odošlite požiadavku na tlač prostredníctvom e-mailu do zariadenia Brother s aktívnym internetovým pripojením a bezpečne si vyzdvihnete tlačové úlohy, keď budete pripravení. Dokumenty sa vytlačia len vtedy, keď odosielateľ zadá jedinečné heslo na ovládacom paneli cieľového zariadenia.

Tlač fontov čiarových kódov z vášho zariadenia

Funkcia Barcode Print Plus rozširuje inteligenciu jazyka tlačiarne o vylepšenú podporu štandardov čiarových kódov. Pomocou softvéru so zabudovaným generovaním čiarových kódov môžete rýchlo a presne pridávať 1D a 2D čiarové kódy na tlačene dokumenty.

Odhalte nové
možnosti s
radom
obchodných
riešení

Či už používate softvér na správu tlače, alebo chcete zistiť, ako zlepšiť efektivitu a bezpečnosť vo vašej firme, sme tu, aby sme vám pomohli.

Máte možnosť aktualizovať svoje zariadenie pomocou inteligentných riešení Brother a riešení tretích strán vrátane integrácie s poprednými poskytovateľmi Kofax a YSoft. To vám poskytuje úplnú flexibilitu v spôsobe správy, zabezpečenia a kontroly vašich dokumentov.

Úzko spolupracujeme s našimi softvérovými partnermi v oblasti správy tlače a snímania dokumentov, aby sme integrovali riešenia na transformáciu vašich pracovných postupov.

Všeobecné

Technológia

Elektrofotografická laserová

Klasifikácia lasera

Trieda 1

Pamäť

1GB interná

8GB externé pamäťové zariadenie

Ovládací panel

8,76 cm farebný dotykový displej LCD

Lokálne rozhranie¹⁷

Hi-Speed USB 2.0,
USB 2.0 Host (predný |
zadný)

Pevné sieťové rozhranie

GigE (10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T)

Mobilná tlač

Tlač z mobilného zariadenia
do vašej tlačiarne Brother

Bezdrôtové sieťové rozhranie¹⁶

2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n
5GHz: IEEE 802.11a/n
(režim Infraštruktúra),
vertikálne párovanie

Wi-Fi Direct™

Bezdrôtová tlač¹⁶ bez nutnosti
použitia bezdrôtového
prístupového bodu
(podporovaná je automatická aj
manuálna metóda)

Tlač

Rýchlosť tlače⁸

Simplex (A4)

Až 40 str./min.

Rýchlosť tlače

Duplex⁸ (A4)

Až 40 strán za minútu
(20 listov za minútu)

Rozlíšenie

2400 dpi (2400 x 600 dpi),
600 x 600 dpi

FPOT⁹

(Doba prvého výtlačku)

Menej ako 10 sekúnd z
pohotovostného režimu /
štandardný zásobník

Čas zahrievania

Menej ako 20 sekúnd z
režimu spánku

Tlačové jazyky

PCL5e, PCL5c, PCL6,
(PCL XL Class3.0), BR-Script3,
PDF verzia 1.7, XPS verzia 1.0

Vstavané typy písma (PCL)

73 škálovaťelných fontov,
12 bitmapových fontov

Vstavané typy písma (Postscript)

66 škálovaťelných fontov

Vstavané čiarové kódy (PCL)

16 fontov čiarových kódov -
Code39,
Interleaved 2 z 5, FIM
(US-PostNet), Post Net
(US-PostNet), EAN-8, EAN-
13, UPC-A, UPC-E, Codabar,
ISBN(EAN), ISBN(UPC-E),
Code128 (set A,B, C), EAN128
(set A,B,C), Code93,
GS1Databar, MSI

Barcode Print Plus

Spĺňa priemyselné normy na
jednoduchú tlač z rozsiahlej
kolekcie vrátane
najobľúbenejších 1D a 2D
čiarových kódov
CODABAR, Code 128 A, B, C.
Code 128 with Auto-Switch. Code
25 Interleaved. Code 39, Code 39
+ Chk Encode Space Before Data,
Code 39 + Mod 43Chk, Code 39
Encode Space Before Data. Code
93, Code
93 Extended. EAN/JAN-13,
EAN/JAN-13 +2, EAN/JAN-13
+5, EAN/JAN-8, EAN/JAN-8
+2, EAN/JAN-8 +5. GS1-128
(UCC/EAN 128), GS1 DataBar
Standard, Limited, Expanded,
Truncated, and Stacked.
Interleave 25 + Chk. MSI Plessey
+ Chk 10 and Chk 11. PDF-417
and Macro PDF-417, QR Code, QR
Code Model 1 and Model 2, Swiss
QR Code. UPC-A, UPC-A +2, and
UPC-A +5, UPC-E (UPC-E0 and
UPC-E1),
UPC-E +2 and UPC-E +5. ZIP+4
PostNet 11, PostNet 9 and
PostNet 5

Funkcie tlačiarne

Sútlač (N-na tlač)³

Zmenšenie 2, 4, 9, 16 alebo až 25 A4 strán na jednu A4 stranu / Mac (Airprint) 2, 4, 6, 9 alebo 16

Tlač brožúr

Tlač dokumentov vo formáte brožúry A5 s použitím automatického alebo manuálneho duplexu

Roztlač (tlač plagátov)⁴

Zväčšenie 1 A4 strany na formát plagátu použitím 4, 9, 16 alebo 25 A4 strán

Vodotlač⁴

Označenie dokumentov vodoznakom s preddefinovaným textom alebo vlastným používateľským odkazom

Tlačové profily³

Uloženie obľúbených nastavení ovládača do profilov pre jednoduché vyvolanie

Tlač textu čiernou⁴

Konvertuje všetky texty dokumentu do čiernobielej počas tlače

Priama tlač

Priama tlač z pamäťovej jednotky USB. Podporuje formáty vrátane: PDF 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (vytvorené s ovládačom danej tlačiarne), TIFF (naskenované pomocou Brother modelu), XPS verzia 1.0

Manuálna duplexná tlač⁴

Možnosť manuálnej obojstrannej tlače (odporúča sa pre média, ktoré nie sú podporované automatickým duplexom)

ID tlač⁴

Pridanie identifikátora na tlačové dokumenty (dátum a čas, krátka správa pre zákazníka alebo názov PC)

Úložná tlač

Ľahko načítajte a vytlačte svoje dokumenty, ktoré sú zašifrované pomocou AES 256 a uložené na pripojenej pamäťovej jednotke USB Flash (nie je súčasťou dodávky).

Reverzná tlač⁴

Otočenie obsahu vytlačeného dokumentu o 180°

Duplikát⁴

Vytlačí ďalšie kópie toho istého dokumentu na papier z dodatočných zásobníkov papiera

Oznámenie o dokončení tlače

Oznámenie o kompletnosti tlače s možnosťou nastavenia jej príjmu do PC

Výber média⁴

Priradenie ID konkrétnemu zásobníku na uľahčenie výberu rôznych typov médií zo zásobníkov

Vynechanie zásobníka¹⁹

Konfiguruje výber zásobníka papiera tak, aby sa pri bežnej tlači vyhol konkrétnym zásobníkom/médiám

Rozdelenie tlačových úloh¹⁹

Medzi rôzne tlačové úlohy vložte papier inej farby, aby ste ich mohli ľahko oddeliť

Zabezpečená tlač⁴

Ochrana tlačových úloh štvormiestnym uvoľňovacím kódom, ktorý sa vyžaduje v zariadení, aby sa mohli vytlačiť.

Ovládač tlačiarne⁵

Windows¹⁸

Windows 10 (Home|Pro|Education|Enterprise) (32 alebo 64 bitové edície)
Windows 8.1 (32 alebo 64 bitové edície)
Windows 7 SP1 (32 alebo 64 bitové edície)
Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012, 2008R2
Windows Server 2008 SP2 (32 & 64 bitové edície)

Macintosh²¹

macOS 10.14.x alebo novší

Linux

CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 prostredie)

PCL ovládač

Univerzálny ovládač PCL XL

PostScript Universal

Ovládač pre Windows umožňujúci tlačiť na sieťových, príp. lokálnych laserových tlačiarnach Brother podporujúcich PostScript

Chrome OS²³

podpora natívnej tlače v systéme ChromeOS

Manipulácia s papierom

Vstup papiera²

Štandardný zásobník (Z 1)

520 listov

Viacúčelový zásobník

100 listov, 15 obálok

Výstup papiera²

250 listov lícom nadol

1 list lícom nahor (priama

trasa papiera)

Rozmery médií

Štandardný zásobník (Z 1)

Letter, Legal, Executive, A4, A5,

A5 (Long Edge), A6, B5(ISO),

Mexico Legal, India Legal, Folio,

16K (195 x 270 mm)

Viacúčelový zásobník

Šírka: 76.2mm – 215,9 mm

Dĺžka: 127mm – 355,6 mm

Obálky; C5, Com-10, DL,

Monarch

Voliteľné zásobníky (Z 2-5)

Letter, Legal, Executive, A4, A5,

Mexico Legal, India Legal, Folio,

16K (195 x 270 mm)

Duplexná tlač

A4, Letter, Legal, Mexico

Legal, India Legal, Folio

(Požadovanú veľkosť média

možno vybrať manuálne)

Typy médií

Štandardný zásobník (1)

Tenký, obyčajný, hrubý,

hrubší, recyklovaný papier

Viacúčelový zásobník

Tenký, obyčajný, hrubý,

hrubší, recyklovaný papier,

kancelársky, štítok, obálka,

tenká a hrubá obálka, lesklý

papier²⁰

Voliteľné zásobníky (Z 2-5)

Tenký, obyčajný, hrubý,

recyklovaný papier

Duplexná tlač

Tenký, obyčajný, hrubý,

hrubší, recyklovaný, lesklý

papier

Gramáž médií

Štandardný zásobník (Z 1),

Viacúčelový zásobník

60 – 230 g/m²

Voliteľné zásobníky (Z 2-5)

64 – 105 g/m²

Voliteľný stohovač/zošívачka

60 – 200 g/m² (s ofsetom)

60 – 90 g/m² (so zošitím)

Senzory na vstupe a výstupe papiera

Upozornenia na obrazovke a voliteľné e-mailové upozornenia, keď sú vstupné zásobníky prázdne, dochádzajú alebo je výstupný zásobník plný.

Mobilná a webová konektivita

Apple AirPrint

Tlač bežných typov

súborov z rôznych

aplikácií AirPrint

Brother Print Service Plugin⁵

Tlač zo zariadení s OS

Android bez určenej

aplikácie

Mopria

Tlač najbežnejších typov

súborov zo zariadení so

systémom Android

podporovaných spoločnosťou

Mopria

Brother Mobile Connect

Tlač z mobilného zariadenia

s operačným systémom iOS

alebo Android

Web Connect^{10, 15}

Sťahovanie a tlač z Box,

SharePoint Online, Dropbox,

Evernote, OneDrive, Google

Drive™, OneNote bez

použitia PC

Brother Apps¹⁰

Zabezpečená

cloudová tlač s Brother

aplikáciami

Pomôcky sieťovej správy⁵

Unattended Installer⁴

Ponúka možnosť centrálnej

inštalácie a prispôbenia si

ovládačov a softvéru

MSI Installer⁴

Modulárne inštalácie, ktoré

môžu byť distribuované

pomocou Active Directory®

BRAdmin⁴

Softvér pre nastavenie

LAN/WAN

Embedded Web Server

Pomocou IP adresy alebo

názvu uzla zariadenia získate

prostredníctvom webového

prehliadača prístup k

webovému softvéru na správu

tlače zabudovanému v

zariadení pomocou šifrovaného

hesla.

Driver Deployment Wizard⁴

Ľahko vytvára tlačové ovládače

pre jednoduché použitie v sieti

Mass Deployment Tool⁴

Poskytuje konfiguračné

rozhranie, ktoré pomáha

spravovať a zavádzať

nastavenia zariadenia

Status Monitor⁴

Sledovanie stavu zariadenia

z PC

Softvérové vybavenie⁵

Brother iPrint&Scan

Tlač a kontrola stavu zariadenia z PC s Windows alebo macOS

Brother Utilities

Poskytuje sprievodcu nastavením, príručku, často kladené otázky a riešenie problémov a kontakt na zákaznícky servis spoločnosti Brother

Easy Setup²²

Zjednodušenie procesu inštalácie s jednoduchým prístupom k správnym ovládačom a softvéru na inštaláciu zariadenia Brother pre váš počítač

Sieť a zabezpečenie

Zabezpečenie pevnej siete

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (tlač), CIFS client, SNTP client, LDAP

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP

IP Filter

Možnosť obmedziť, ktorí používatelia siete môžu alebo nemôžu pristupovať k zariadeniu cez sieť (len IPv4)

Zabezpečenie bezdrôtovej siete^{11,16}

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Podpora nastavenia bezdrôtového pripojenia¹⁶

Chránené nastavenie Wi-Fi (WPS)

Zobrazenie IP adresy

Dynamická IP adresa pridelená vášmu zariadeniu sa môže zobrazovať na domovskej obrazovke

Bezpečnostné funkcie

E-mailová notifikácia

Automatické odosielanie e-mailových upozornení, keď zariadenie vyžaduje pozornosť, napríklad keď je málo tonera alebo je potrebné ho vymeniť

E-mailové hlásenia

Pravidelné prijímanie správ o používaní prostredníctvom e-mailu

Automatická detekcia narušenia

Všetky tlačové zariadenia Brother sú konštrukčne zabezpečené. Zariadenia automaticky rozpoznávajú bezpečnostné útoky a prijímajú preventívne opatrenia vrátane prípadného reštartu, aby zabezpečili bezpečnosť zariadenia.

Digitálne podpísaný firmvér

Firmvér pre tlačové zariadenia Brother je digitálne podpísaný a zabezpečený

Overenie

Active Directory/LDAP

Využite existujúcu infraštruktúru na obmedzenie prístupu k zariadeniam Brother pomocou AD/LDAP. Zamestnanci môžu na overenie ľahko použiť svoje existujúce sieťové prihlasovacie údaje

Riadenie prístupu k sieti na základe portov

(IEEE 802.1x)
Zariadenia Brother sú plne v súlade s týmto štandardom, aby umožnili pripojenie k sieti chránenej protokolom 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol)

Obmedzenie sieťových protokolov

Funkcia Protocol Control umožňuje správcovi obmedziť komunikačné protokoly podľa potreby (napr. FTP, Telnet)

Zámok nastavení

Zabezpečenie prístupu k ovládaciemu panelu zariadenia jeho uzamknutím

Secure Function Lock 3.0

Pomocou štvormiestneho kódu PIN alebo hesla môžete identifikovať a overiť jednotlivca alebo skupiny používateľov v sieti. Umožňuje riadenie prístupu pomocou používateľského mena až pre 200 používateľov

Cloudová bezpečná tlač¹⁰

Umožňuje uvoľnenie tlačovej úlohy chránenej heslom bez ovládača

Uloženie protokolu tlače

Umožňuje audit súboru protokolu tlače uloženého na serveri CIFS. Zaznamenáva ID, typ, názov, používateľa, dátum, čas, počet strán pre každú tlačovú úlohu

Aktualizácie firmvéru

Okrem automatických aktualizácií na najnovšiu verziu možno tlačiareň nastaviť tak, aby nedostávala staršie verzie firmvéru, čím sa zabráni prechodu na nižšiu verziu neoprávneným používateľom.

SysLog

Umožňuje IT administrátorovi prístup k jedinej aplikácii (nástroj SIEM) na získanie aktualizácií stavu zariadenia na účely auditu cez Syslog

Podpora NFC komunikácie / čítačky kariet

Vstavaná čítačka kariet NFC

Podporované štandardy NFC: (ISO14443 Typ A) MIFARE Standard/Plus/Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Typ B)

Podpora externej čítačky kariet NFC

RFIDeas pcProx Enroll

- RDR-6081AKU
- RDR-6281AKU
- RDR-6381AKU
- RDR-6E81AKU
- RDR-6H81AKU

RFIDeas AIR ID Enroll

- RDR-7081AKU
- RDR-7581AKU
- RDR-7F81AKU

Elatec

- TWN3 MIFARE
- TWN3 MIFARE NFC
- TWN3 Multi ISO
- TWN4 MIFARE NFC

(Čítačky kariet tretích strán si vyžadujú dodatočný nákup. Ostatné čítačky kariet sú podporované, ak sú zaregistrované cez vstavaný webový server.)

Riešenia

Barcode Print Plus

Jednoduchá tlač štandardných čiarových kódov z tlačiarne Brother

Secure Print Plus²¹

Použitie čítačky kariet NFC umožňuje uvoľnenie tlačových úloh overeným používateľom, čím sa zabezpečí, že sa dôverné údaje nedostanú do nesprávnych rúk.

Vývojári

Brother Solutions Interface (BSI)

Vytvárajte výkonné cloudové a lokálne riešenia priamo integrujúce pokročilé možnosti tlače, skenovania a zabezpečenia zariadení Brother.

Viac informácií nájdete na:

www.brother.eu/developers

Spotrebný materiál¹ a príslušenstvo

Priložené tonery

1 x 12 000 strán (BK)
3 x 9000 strán (CMY)

Vysokokapacitný toner

TN821XL
1 x 12 000 strán (BK)
3 x 9000 strán (CMY)

Extra vysokokapacitný toner

TN821XXL
1 x 15 000 strán (BK)
3 x 12 000 strán (CMY)

Jednotka valca

DR821CL
Pribl. 100 000 strán
pri 3 str./úlohu

Jednotka pásu

BU800CL
Pribl. 150 000 strán
pri 2 str./úlohu

Nádobka odpadového tonera

WT800CL
Pribl. 100 000 strán

Obsah balenia

Tlačiareň, priložené tonery, jednotka valca, jednotka pásu, nádobka odpadového tonera, napájací kábel, stručná príručka nastavenia, záručný list (kábel rozhrania PC nie je súčasťou balenia)

Držiak čítačky kariet

CH-1000
Voliteľný externý držiak čítačky kariet NFC

Wi-Fi modul

NC-9000w
Voliteľné rozhranie pre bezdrôtovú sieť

Voliteľné zásobníky papiera²

LT-330CL – 250 listov
LT-340CL – 500 listov
TT-4000 vežový zás. - 4 x 520 listov
TC-4100 spojovací diel pre vežový zásobník
Možnosti kombinácie:
3 x LT-330CL
2 x LT-340CL,
1 x LT-330CL + 1 x LT-340CL,
1 x TT-4000 s TC-4100

Finišovacie moduly²

MX-4000 Výstupná schránka
4 zásobníky x 100 listov, konvertovateľná na 2 zásobníky x 400 listov
SF-4000⁴ Zošívacia dokumentov
500 listov (Ícom nadol)
Zavádzacia kazeta so spinkami (1 950 ks spiniiek)
SR100 Zásobník so spinkami
2 kazety: 2 x 5 000 spiniiek

Rozmery a hmotnosť

Bez obalu (š x h x v)

442 x 541 x 403 mm –
29,4 kg

S obalom (š x h x v)

557 x 628,2 x 633,5 mm -
34,7 kg

Držiak čítačky kariet (š x h x v)

Externý: 83 x 62 x 111,5 mm
Interný: 60 x 90 mm – 0,1 kg

Voliteľné zásobníky papiera (š x h x v)

Zásobník na 250 listov:
410 x 486 x 97 mm – 5,1 kg
Zásobník na 500 listov:
410 x 486 x 133 mm – 6,6 kg
Vežový zás. na 4 x 520 listov:
660 x 660 x 717,4 mm – 46,6 kg
Spojovací diel pre vež. zásobník:
444 x 486 x 103 mm – 5,9 kg

Finišovacie moduly (š x h x v)

Výstupná schránka (4 výst.)
367 x 416 x 381 mm – 4,4 kg
Zošívacia (500 listov):
410 x 478,5 x 347,5 mm –
7,8 kg

Pracovné cykly

Odporúčaný mesačný objem tlače

Do 15 000 strán

Maximálny mesačný objem tlače⁶

Až 150 000 strán

Životné prostredie

Napájanie
220 - 240V AC
50/60Hz

Spotreba energie¹²
Režim tlače: 770W
Tichý režim: 420W
Pohotovostný režim: 85W
Režim spánku: 15,6W
Hlboký spánok: 1W
Vypnuté: 0,04W

Úroveň akustického tlaku¹³

Režim tlače: 56,5 dbA
Pohotovostný režim: 17,2 dbA
Tichý režim: 53 dbA

Úroveň akustického výkonu¹⁴

Režim tlače: 6,88 BA
Pohotovostný režim: 3,02 BA
Tichý režim: 6,68 BA

Prevádzkové prostredie

Vlhkosť: 20 - 80%
10°C - 32°C

Prostredie skladovania

Vlhkosť: 10 - 90%
0°C - 40°C

Požiadavky na miesto na disku

50MB – len ovládače Windows
1.6GB - Windows 10, 8.1, 7
všetky aplikácie vrátane ovládačov
macOS - 500MB všetky aplikácie

- 1 Približná výťažnosť deklarovaná v súlade s ISO/IEC 19798
- 2 Prepočítané s papierom 80 g/m²
- 3 Windows & macOS
- 4 Iba pre Windows
- 5 Na stiahnutie zdarma z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
- 6 Počet vytlačených strán za mesiac možno použiť na porovnanie deklarovanej životnosti produktov Brother. Na dosiahnutie maximálnej životnosti tlačiarne je najlepšie vybrať si tlačiareň s pracovným cyklom, ktorý presahuje vaše požiadavky na tlač
- 7 Vyžaduje softvér Brother
- 8 Na základe ISO/IEC 24734
- 9 Na základe ISO/IEC 17629
- 10 Vyžaduje internetové pripojenie
- 11 Wi-Fi Direct podporuje len WPA2-PSK (AES)
- 12 Všetky hodnoty sú približné; spotreba energie sa líši v závislosti od prostredia používania alebo opotrebovania dielu
- 13 Na základe ISO 7779
- 14 Na základe RAL-UZ171
- 15 Vyžaduje dodatočnú aktiváciu
- 16 Vyžaduje sa voliteľný bezdrôtový modul, 5Ghz nemusí byť vo vašom regióne k dispozícii
- 17 Rozbočovače USB tretích strán nie sú podporované
- 18 Podpora verzií Win7 / Server2008 SP2/R2 Extended Security Update (ESU) do 10/01/2023
- 19 Vyžaduje inštaláciu voliteľných zásobníkov
- 20 Nastavenie len pre 1 list
- 21 Len v systéme macOS AirPrint
- 22 Pre viac informácií navštívte <https://setup.brother.com>
- 23 Pre viac informácií navštívte <https://support.brother.com>



Spolupracujeme s Vami pre lepšie životné prostredie

Naša zelená iniciatíva je jednoduchá. Snažíme sa prevziať zodpovednosť, jednať s rešpektom a pozitívnym prístupom pomôcť pri budovaní spoločnosti, v ktorej možno dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Tento prístup nazývame Brother Earth.

www.brotherearth.com

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti alebo jej príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené.

brother
at your side